



28.961

Acionador de bomba com botão liga/desliga

APRESENTAÇÃO



O Acionador de bomba Segurimax foi projetado para ligar e desligar bombas de incêndio pontualmente com segurança e confiabilidade. Possui duas chaves gangorra de pulso (Uma NA e uma NF) com capacidade de corrente de 6 A.

O acionador com botão liga e desliga foi projetado para ser utilizado em sistema de três e quatro fios.

Em instalações deste tipo é possível ligar a bomba através de uma acionador (localizado no corredor, por exemplo) e desligá-la através de outro acionador (localizado na casa de máquinas, por exemplo).

E caso de incêndio basta quebrar o vidro com o martelinho e acionar a chave "LIGA".

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de operação	220 Vac
Corrente máxima	10 A @ 120 V - 6 A @ 250 V
Estado de chaves standby	Uma chave: NO; Uma chave: NC
Acionamento	Pela quebra do vidro e pressão do botão
Temperatura de operação	-10°C a 50°C
Humidade	≤95% (Sem condensação)
Grau de pProteção	IP20
Peso	175
Dimensões	110x100x48,5mm
Cor	Vermelho
Fabricado	Plástico ABS, vidro, aço
Garantia	1 Ano

CUIDADOS COM A INSTALAÇÃO

1. O projeto de instalação do sistema deve ser realizado por um profissional com conhecimento da norma ABNT NBR 17240 - Sistemas de detecção e alarme de incêndio - Projeto, instalação, comissionamento e manutenção de sistemas de alarme de incêndio - Requisitos ou documento que venha a substituí-lo.
2. Sempre desligue a alimentação para instalar ou fazer manutenção do produto.
3. Respeite o limites máximos de tensão e corrente.
4. Não utilize solventes para limpar o produto, apenas pano umedecido.
5. Não pinte o produto.
6. Esse produto foi desenvolvido para uso interno. Não exponha a intempéries.



É mais que segurança.

47 3703-1888

www.segurimax.com.br

Rua Margarida Zimmermann, 222
Bela Vista - CEP 89111-094
Gaspar - Santa Catarina