



ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 1.200 LÚMENS TITAN IP65

APRESENTAÇÃO



A luminária 1200 lúmens IP65 Titan foi fabricada com a tecnologia LED, desenvolvida para iluminação de emergência. Pode ser utilizada em ambientes externos e internos e tem grande área de cobertura. Pode ser utilizada em galpões, hotéis, hospitais, ambientes com grande concentração de pó e expostos a jatos leves de água.

Possui bateria de Níquel-Cádmio, que tem uma vida útil muito mais longa, não emite gases tóxicos e garante a longevidade do produto.

Com design moderno traz uma mudança no mercado de iluminação de emergência IP65, é esteticamente agradável e é de fácil combinação com qualquer ambiente.

Econômica, proporciona autonomia com maior durabilidade e ótima iluminação. Pode ser facilmente instalada, manuseada e transportada.

Acende automaticamente na falta de energia elétrica.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Fluxo Luminoso Máximo	1200 Lúmens
Quantidade de Leds	48 LEDs SMD de alto brilho (24 em cada farol)
Acendimento Individual dos faróis	Não
LED Indicativo de Funcionamento	Sim
Faróis Ajustáveis	360°
Bateria	Ni-Cd 6V3Ah
Vida Útil da Bateria	500 Ciclos
Alimentação	Bivolt automático 110/220V (50/60Hz)
Consumo de Energia	2W (repouso)/5W(em atividade)
Autonomia	3 Horas
Requisitos	NBR10898
Área de Cobertura	250m ²
Temperatura de Cor do LED	6000K - 7000K
Grau de Proteção	IP65 (Uso Interno e Externo)
Peso	1150 Gramas
Dimensões	255x68x258mm
Fabricado	Plástico ABS Branco com proteção anti-UV
Botão de Teste	Sim
Buchas e Parafusos	Sim
Garantia	2 anos

INSTRUÇÕES DE USO

- 1 - Coloque o botão na posição desligada;
- 2 - Coloque o plug na tomada e carregue a bateria por no mínimo 48 horas;
- 3 - Após o carregamento total, coloque o botão na posição ligada.

Recomendamos que a cada 3 meses seja descarregada 100% a bateria para uma durabilidade e vida útil maior. Siga novamente as instruções citadas anteriormente.

Recomendações de garantia: o produto não pode ser modificado fisicamente.

Ex.: Corte de plug , abertura de produto, troca de peças entre outros.



Sua segurança, nossa prioridade.

47 3703-1888

www.segurimax.com.br

Rua Margarida Zimmermann, 222

Bela Vista - CEP 89111-094

Gaspar - Santa Catarina